

Smappee Input-modul



- Føjer yderligere indgange til Smappee Infinity økosystemet.
- 4 digitale indgange til at tælle impulser eller overvåge indgangsstatus (lav/høj).
- Serieforbind op til 10 moduler.
- Input-modulerne kan nemt tilføjes takket være en hurtig RJ10-forbindelse.
- Alle rapporterede data er tilgængelige i Smappee App, dashboard og API.

Smappee Input-modulet kan tælle impulser for op til fire digitale indgange, såsom sensorer, målere og andre enheder. Det kan også overvåge tilstandsændringer (lav/høj) for at udløse andre processer. Føj op til 10 input-moduler til Smappee Infinity opsætningen takket være dets RJ10-forbindelse. Modulerne overfører alle indsamlede data til Smappee Genius. Disse data er tilgængelige i Smappee App, dashboard og API.

VARENUMMER: I1-INP-1

Mål:

55 × 55 × 26.6 mm
(2.17 × 2.17 × 1.05 tommer)

Vægt:

49 g (1.72 oz)

Driftstemperatur:

-10 °C til 60 °C (14 °F til 140 °F)

Lagertemperatur:

-20 °C til 90 °C (-4 °F til 194 °F)

Relativ luftfugtighed:

0 % - 95 %, ikke-kondenserende

Strømforsyningsinputinterval:

5 - 12 V DC

Driftshøjde:

0 - 2,000 m (0 - 6,562 fod)

Forbindelse:

2 × Smappee Bus B

Indgangsstik:

- Aftagelig terminalblok med indstiksfjederforbindelse, 8 positioner
- Solidt kabel med et diameterinterval på 0,5 til 1,5 mm² (20 AWG - 15 AWG). Trådet kabel anbefales ikke.

Digitale indgangsspecifikationer:

- 4 indgange
- 12 V strømforsynede indgange til at understøtte eksterne enheder med enkelt kontakt
- Alle indgange har fælles strøm
- Typisk strøm, når indgang er lukket: 5 mA
- Indgange kan modstå 30 V maks.
- Indgange galvanisk isoleret fra RJ10-stik (1 KV)
- Maks. impulsindgangsfrekvens: 10 Hz (lavpasfilteret)

Medfølgende tilbehør:

- DIN-monteringsplade
- Smappee Bus-kabel 150 cm (59 tommer)